

Ekranlı Klavye **AKSESUAR** **SN-IPK108**



- > 8 inç 1024 * 768 çözünürlüklü TFT Ekran
- > 4D joystick kontrol menüsü ve Speed dome
- > Çeşitli kısayol tuşları, ön ayar desteği, seyir, parça yapılandırması ve çalıştırılması
- > Bağımsız çalma kısayol tuşu
- > Tv wall işlem kısayol tuşu ile kod çözme
- > Yönetici ve operatörler çoklu kullanıcı erişim kontrolü
- > U disk ve ağ güncelleme desteği
- > Otomatik arama cihazını bir ağ kesiminde destekleyin
- > Alan adı ile cihazı ekleme desteği ekleyin
- > Klavye yapılandırması giriş ve çıkış parametrelerini destekler
- > Destek aygıt parametreleri uzaktan yapılandırma
- > Sesli interkoma destek ver
- > Destek NVR ve IPC önizleme görüntüsünü Tv wall çözer
- > Destek, TV wall oynatmayı çözer

Model	SN-IPK108
Kontrol	Network , RS485
Lcd Panel	8" TFT Lcd Ekran 1024x768 Ekran Çözünürlüğü
Joystick	4D Joystick
Ses Giriş	1 ses girişi 3.5 mm stereo (Elektrik Seviyesi : 2.0V p-p, Empedans: 1k Ω)
Ses Çıkışı	2 ses girişi 3.5 mm stereo (Doğrusal Seviyesi : 2.0V p-p, Empedans: 600 k Ω)
Network	1/100M/1000M ayarlanabilir
Arayüz	1 Standart RS-485
USB Girişi	1 USB 2.0
Güç Kaynağı	DC12V
Güç Tüketimi	\leq 15W
Çalışma Sıcaklığı	(-10°C ~ +55°C)
Çalışma Nem	10% - 90%
Ebatlar	497mm*260mm*80mm
Ağırlık	2.7 kg
Kurulum Yolu	Masaüstü Kurulum